

Instalação da WtechLpt.dll no Windows Vista 32 e 64 bits

Este manual tem como objetivo auxiliar na instalação da WtechLpt.dll para comunicação com Terminais RS485 com uso da Comutadora Paralela nas versões de **Windows Vista 32 e 64 bits.**

➤ Windows Vista 32 bits

UAC – Desabilitar Conta UAC.

Pode haver variação dependendo da versão do Windows Vista.

Selecionar: Iniciar -> Painel de Controle -> Contas de Usuário e Segurança Familiar -> Contas de Usuário -> Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário. Desmarcar a opção "Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador", e clicar em OK. Em seguida, reinicie o PC.

Copiar o arquivo **DIPortIO.dll** (60Kb) para **C:\Windows\System32**
Copiar o arquivo **DIPortIO.sys** para **C:\Windows\System32\drivers**

➤ Windows Vista 64 bits

UAC – Desabilitar Conta UAC.

Pode haver variação dependendo da versão do Windows Vista.

Selecionar: Iniciar -> Painel de Controle -> Contas de Usuário -> Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário. Desmarcar a opção "Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador", e clicar em OK. Em seguida, reinicie o PC.

Antes do Windows Vista ser carregado, pressione a tecla F8 no boot do sistema. Aparecerá um menu de opções. Selecione "Desabilitar Imposição de Assinatura de Driver". Isso é necessário, pois na versão de 64 bits do Windows Vista, os drivers devem possuir assinatura digital, e caso não possuam não funcionarão.

IMPORTANTE: Devido ao bloqueio imposto pelo Sistema Operacional na versão 64 bits, toda vez que iniciar o Windows deve-se pressionar a tecla F8 e selecionar a opção mostrada acima.

Copiar o arquivo **DIPortIO.dll** (80Kb) para **C:\Windows\SysWOW64**